

制御リレー付電源ユニット
POSR-B3A

Lavish

⚠ 注意

本製品は配線の接続など専門知識が必要となり、配線を間違えると火災、故障などその他予期せぬトラブルが起こります。誤配線による故障は製品保証の対象外となります。必ず接続するすべての製品の取扱説明書をよく読んでから配線の接続、使用を開始して下さい。専門知識がない場合、配線の接続はご自身では行わず必ず専門の業者にご相談ください。

仕様

定格入力電圧	AC100~200V (50~60Hz)
出力電圧	DC12V 3A
使用可能温度	-5°C~55°C (ただし氷結、結露のないこと)
解錠時間設定	0~10 秒
寸法	90 x 115 x 33mm
重量	290g

配線

電源入力	AC100~200V 入力		
リレー制御用入力	DC-5~24V	DC5~24V を入力すると NO と COM がメイク (NC と COM がブレイク)	
	DC+5~24V		
電源 出力	解錠 ボタン	解錠入力	GND とメイクで COM と NO がメイク (COM と NC がブレイク)
		GND	DC-12V 出力
電磁錠		DC+12V	DC+12V 出力
		COM (DC12V-)	有電圧c接点
		NC (DC12V+)	有電圧c接点
		NO (DC12V+)	有電圧c接点
解錠時間設定	解錠時間		施錠されるまでの時間を設定

注意

- ・本製品だけでなく各機器の定格電圧、電源の極性、配線等は必ず各機器の仕様書等でご確認ください。
- ・弊社製品であっても機器毎に配線の色、機能等は異なります。
- ・火気、ガス、高温多湿は絶対にお避け下さい。
- ・取り付けは必ず安全な場所へ行き、当社が指定した方法で行って下さい。
- ・分解や改造は決して行わないでください。保証の対象にならないだけでなく、火災などの原因になる場合があります。
- ・配線時は必ず接続するすべての製品の電源を切って下さい。
- ・衝撃や振動が加わる場所への取り付けはおやめください。
- ・取付後は必ず動作不良が起きても良い状態で (室内外に人がいる等)、動作テストを行ってください。

免責

- ・地震・雷・風水害などの天災および火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・本製品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害 (ドア・窓ガラス・家屋等の破損及び破壊、事業利益の損失、事業の中断など)、または第三者からのいかなる請求に対して、当社は一切責任を負いません。

Lavish

株式会社エナスピレーション
静岡県藤枝市小石川町 2-12-15